

Podwójna dioda

EZ 1


Telefunken

Przestawnik pełnookresowy

Bocznostykowy

EZ1

$$\frac{U_z = 6,3V}{I_z = 0,4 A}$$



Wartości robocze

U_{Tr}	2×250	V
I_m	60	mA

Wartości graniczne

$C_{wej\ max}$	32	μF
$U_{w\laskzcz\ max}$	350	V
$R_{Tr\ min}$	600	Ω

TYPY PODOBNE

EZ 11, EZ 80