

# Pentoda mocy

6 П 2 П  
(6 P 2 P)


Wzmacniacz mocy m.cz.

Heptalowy



$$U_z = 6,3V$$

$$I_z = 0,45A$$



## Wartości charakterystyczne i robocze

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| $U_a$       | 90  | V          |
| $U_{s2}$    | 60  | V          |
| $U_{s1}$    | —4  | V          |
| $I_a$       | 3   | mA         |
| $I_{s2}$    | 0,8 | mA         |
| $S_a$       | 1,1 | mA/V       |
| $\varrho_a$ | 170 | k $\Omega$ |
| $R_a$       | 15  | k $\Omega$ |
| $P_{wyj}$   | 0,2 | W          |

## Wartości graniczne

|            |     |   |
|------------|-----|---|
| $P_{amax}$ | 0,4 | W |
|------------|-----|---|

## Pojemności

|            |     |    |
|------------|-----|----|
| $C_{wej}$  | 3,7 | pF |
| $C_{wyj}$  | 3,8 | pF |
| $C_{s1/a}$ | 0,4 | pF |

TYPY PODOBNE