


Podwójna dioda

6 Z 31

Tesla


Prostownik pełnookresowy

Miniaturowy



$$U_z = 6.3V$$

$$I_z = 0.6A$$



Wartości robocze

Wejście filtra

	pojemn.	indukc.	
$U_{tr}$	$2 \times 325$	$2 \times 450$	V
$C_{max}$	4,0	—	$\mu F$
$L_{min}$	—	8,0	H
$I_{=}$	70	70	mA
$U_{=}$	355	375	V
$R_t$	150	0	$\Omega$

Wartości maksymalne

$U_{szczwrmax}$	1	kV
$I_{amax}$	70	mA
$I_{szczmax}$	210	mA
$U_{w/kmax}$	450	V

TYPY PODOBNE

6 X 4, EZ 90, 6 Ц 4 П

