

Podwójna dioda

EZ 91

Philips


Prostownik pełnookresowy

Miniaturowy



$$\frac{U_z}{I_z} = 6,3V$$

$$I_z = 1A$$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

	2 × 250	2 × 270	2 × 300	2 × 350	V
U_{Tr}	90	90	90	90	mA
I_{wyjmax}	270	270	270	270	mA
$I_{aszcmax}$	2 × 125	2 × 175	2 × 215	2 × 300	Ω
R_{lmin}	50	50	50	50	μF
C_{wejmax}	500	500	500	500	V
$U_{k/wszcmax}$					

TYPY PODOBNE

6 AV 4