

Pentoda

PL 33


Mullard

Wzmacniacz mocy m. cz.

Oktal

PL33

$$\frac{U_z}{I_z} = 19 \text{ V} \\ I_z = 300 \text{ mA}$$



Wartości robocze

| | | |
|-----------|------|------------|
| U_a | 200 | V |
| I_a | 28 | mA |
| U_{s1} | -4,6 | V |
| U_{s2} | 200 | V |
| I_{s2} | 3 | mA |
| S_a | 8,6 | mA/V |
| ρ_a | 55 | k Ω |
| R_a | 7 | k Ω |
| R_k | 150 | Ω |
| P_a | 2,5 | W |
| P_{wyj} | 2,55 | W |

Wartości graniczne

| | | |
|------------|-----|---|
| P_{amax} | 2,5 | W |
|------------|-----|---|

TYPY PODOBNE

EL 33