



W1	W2	Dysk zasila pakiet rezystorów zakończenia końców linii magistrali SCSI (RN-9).						
W1	W2	Pakiet RN-9 zasilany jest z linii 26 magistrali SCSI (TERMPWR).						
W11		Dysk nie zasila linii 26 magistrali SCSI (TERMPWR).						
W11		Dysk wyprowadza +5V na końcówkę 26 magistrali SCSI.						
W28		Obudowa dysku nie jest połączona z masą log.						
W28		Obudowa połączona z masą logiczną.						
W5		Natychmiastowy start silnika dysku.						
W5		Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.						
W4		Kontrola parzystości aktywna.						
W4		Praca bez kontroli parzystości.						
ID2-12/5-6 ID1-12/3-4 ID0-12/1-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

Res	Wzory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich połączenia.
-----	---