


Trioda

AC 2


Wzmacniacz m. cz., oscylator

Bocznostykowy



$$U_z = 4 \text{ V}$$

$$I_z = 0,65 \text{ A}$$



Wartości charakterystyczne

U_a	250	V
U_s	-5,5	V
I_a	6	mA
K_a	30	V/V
S_a	2,5	mA/V
ϱ_a	12	k Ω
R_k	900	Ω

Wartości maksymalne

U_{a0max}	550	V
U_{amax}	300	V
I_{kmax}	10	mA
P_{amax}	2	W
R_{smax}	1,5	M Ω

Pojemności

$C_{s/a}$	1,7	pF
C_{wej}	4,9	pF
C_{wyj}	4,5	pF

TYPY PODOBNE

TAC 2, WE 39

