

Trioda mocy


AD 102

Telefunken

Wzmacniacz mocy m. cz.

7-kołkowy

AD102 $U_z = 4V$
 $I_z = 1,6A$



Wartości robocze

U_a	40	V
U_s	-50	V
$U_{s\sim}$	35	V
I_a	70	mA
K_a	5	V/V
S_a	5,8	mA/V
ϱ_a	0,860	k Ω
R_a	4	k Ω
R_k	720	Ω
$P_{a\sim}$	5,5	W
h	5	%

Wartości maksymalne

$U_{a\max}$	400	V
$I_{k\max}$	80	mA
$P_{a\max}$	25	W
$R_{s\max}$	0,4	M Ω

Pojemności

C_{wej}	7,6	pF
C_{wyj}	3,2	pF
C_{sla}	5,1	pF

TYPY PODOBNE

RV 210