

Heptoda


6 A 8
(6 A 8)

Przemiana częstotliwości

Oktalowy

6A8

$U_z = 6,3V$
 $I_z = 0,3A$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	250	V
$U_{s3,5}$	100	V
U_{s4}	-3	V
U_{s2}	100	V
U_{s1}	0	V
I_a	3,5	mA
$I_{s3,5}$	2,7	mA
S_p	0,55	mA/V
ρ_a	0,36	MΩ

Wartości graniczne

P_{s2max}	0,3	W
-------------	-----	---

Pojemności

C_{wej}	12,5	pF
C_{wyj}	12,5	pF
$C_{s1/a}$	0,06	pF

TYPY PODOBNE

EK 3