

# Pentoda mocy

# 7AD7

RCA


Wzmacniacz mocy

Loktal

7AD7

$$U_z = 6,3 \text{ V}$$

$$I_z = 0,6 \text{ A}$$



### Wartości robocze (wzm. kl. A)

$U_a$	300	V
$U_{s2}$	150	V
$U_{s1}$	-2,4	V
$I_a$	28	mA
$I_{s2}$	7	mA
$S_a$	9,5	mA/V
$\rho_a$	300	k $\Omega$
$R_k$	68	$\Omega$

### Wartości maksymalne

$U_{amax}$	300	V
$U_{s2max}$	150	V
$P_{amax}$	10	W
$R_{s1max}$	1	M $\Omega$

### Pojemności

$C_{wej}$	11,3	pF
$C_{wyj}$	7,5	pF
$C_{s1a}$	0,03	pF

TYPY PODOBNE

7C5, EL11