


Trioda

**EC 71**


Valvo

Wzmacniacz w. cz., wzm. m. cz., oscylator  
(do 1000 MHz)

Subminiaturowy



$$\frac{U_z = 6,3V}{I_z = 150mA}$$



Wartości charakterystyczne

Wartości graniczne

$U_a$	150	V
$I_a$	13	mA
$S_a$	6,5	mA/V
$R_k$	180	$\Omega$
$K_a$	28	V/V
$\bar{q}_a$	4,15	k $\Omega$

$\dot{U}_{a\max}$	150	V
$P_{a\max}$	2	W
$I_{k\max}$	20	mA
$f_{gr}$	1	GHz
$R_{s1}$	1,2	M $\Omega$

Pojemności

$C_{wej}$	2,2	pF
$C_{wyj}$	0,7	pF
$C_{s1/a}$	1,4	pF

TYPY PODOBNE

**5718**