

Pentoda

EL 54

Philips


Wzmacniacz mocy m. cz.

Bocznostykowy

EL54

$$\frac{U_z}{I_z} = 6,3V$$

$$I_z = 1,2A$$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	300	V
U_{s2}	325	V
U_{s1}	-12,2	V
I_a	55	mA
I_{s2}	6,25	mA
S_a	13	mA/V
ρ_a	28	k Ω

Wartości graniczne

$U_{a\max}$	400	V
$U_{s2\max}$	425	V
$P_{a\max}$	18	W
$P_{s2\max}$	5	W
$R_{s1\max}$	0,7	M Ω

Pojemności

$C_{s/a}$	<0,7	pF
-----------	------	----

TYPY PODOBNE

4699