

Pentoda

KL 2


Wzmacniacz mocy m. cz.

Bocznostykowy

KL2

$$\frac{U_{\dot{z}}}{I_{\dot{z}}} = 2V$$

$$I_{\dot{z}} = 265mA$$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wzm. mocy

U_a	135	V
U_{s2}	135	V
U_{s1}	-12	V
I_a	18	mA
I_{s2}	2	mA
S_a	2	mA/V
ρ_a	30	k Ω
R_a	6	k Ω
h	10	%
U_{wej}	8	V _{sk}
P_{wyj}	0,8	W

Wartości graniczne

I_{kmax}	25	mA
P_{amax}	2,5	W
U_{amax}	150	V
P_{s2max}	0,5	W
U_{s2max}	150	V
R_{s1max}	1	M Ω

TYPY PODOBNE

