

Pentoda

KL 35


Mullard

Wzmacniacz mocy m. cz.

Oktal

KL35

$$\frac{U_{\dot{z}} = 2V}{I_{\dot{z}} = 150mA}$$



Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	135	V
I_a	5,6	mA
U_{s1}	-4,5	V
U_{s2}	135	V
S_a	2,2	mA/V
g_a	150	k Ω
R_a	19	k Ω
P_a	1	W
P_{wyj}	0,34	W
h	10	%
U_{wej}	2,9	V _{sk}

Wartości graniczne

U_{amax}	150	V
U_{s2max}	150	V
P_{amax}	1	W

TYPY PODOBNE